



ICON ON DISPLAY DEVICE:

Icons appearing on the display device are described in the following table:

Icons	DESCRIPTION		
₽	MẠNG ĐÃ HIỀN THỊ		
20	THIÊT BỊ CP960 CHƯA ĐƯỢC KẾT NỐI		

Icons	Descriptions
SIP	TÀI KHOẢN SIP ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ
H323	TÀI KHOẢNG H323 ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ
VC	Log into the Yealink VC Cloud Management Service/Yealink Meeting Server
	Log into the StarLeaf/Zoom/Pexip/BlueJeans/Mind platform
VCH	VCH50 video conferencing hub is connected to the VC800 codec

ĄĄ	TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG
•	CUỘC GỌI NHÕ (BIỂU TƯỢNG NÀY HIỀN THỊ TRÊN TASKBAR)
1	ÂM THANH ĐẦU RA = 0
•	KHÔNG LÀM PHIỀN
-	CHẾ ĐỘ 2 MÀN HÌNH
	NGUỒN VIDEO KÉP (KHI KẾT NỐI MÁY TÍNH)
	THIẾT BỊ USB ĐƯỢC KẾT NỐI
VPN	VPN ĐANG BẬT
Ø	CUỘC GỌI TẮT MICRO
Ø	CUỘC GỌI ĐƯỢC MÃ HÓA
	CUỘC GỌI ĐANG ĐƯỢC GIỮ
	ÂM THANH ĐANG ĐƯỢC TẮT

0	CAMERA ĐANG ĐƯỢC ĐIỀU KHIẾN
0	CHO BIẾT NỘI DUNG ĐƯỢC HIỂN THỊ TRÊN THIẾT BỊ THỨ 2
	GHI HÌNH AUDIO VÀ VIDEO
e	TÅT CUỘC GỌI (H.323 account/SIP account/IP Call)

<u>TÍN HIỆU ĐÈN</u>

ĐÈN TRẠNG THÁI	GHI CHÚ
	VC800 codec đang được bật
Màu xanh lá cây	VC800 đang được update phiên bản
Màu đỏ	VC800 đang ché độ nghỉ
Màu cam	Hệ thống đang khởi động nhận tín hiệu
Không có màu	Thiết bị đã tắt nguồn hoặc không kết nối đén ổ điện



S

NO.	Item	Description
1	Phím nguồn	 Bật và tắt hệ thống. Đặt hệ thống để ngủ hoặc đánh thức hệ thống.
2	Phím ghi video	Bắt đầu hoặc dừng ghi video và âm thanh

3	Phím bố trí	Điều chỉnh bố cục trong cuộc gọi video
4	Khóa tùy chỉnh	Quản trị viên hệ thống gán một chức năng được xác định trước cho khóa này. Đây là một khóa trình bày theo mặc định.
5	Vol+	Tăng âm lượng hệ thống.
6	Vol-	Giảm âm lượng hệ thống.
7	Phóng to	 Tăng thu phóng camera. Tăng độ phóng đại ảnh chụp. Nhấn nó để trang lên trong một danh sách nhiều trang.
8	Thu nhỏ	 Giảm zoom camera. Giảm độ phóng đại ảnh chụp. Nhấn nó để trang xuống trong một danh sách nhiều trang.
9	ОК Кеу	Xác nhận hành động hoặc trả lời các cuộc gọi đến.

10		
	Phím	• Điều hướng qua các mục menu bằng các phím điều
	điều	hướng. • Xoay và nghiêng camera để điều chỉnh góc
	hướng	nhìn.
11		
	Phím tắt	Tính năng tắt âm thanh
12	Phím	 Quay trở lại màn hình chờ khi ở trong menu.
	menu	 Mở Menu Talk trong khi gọi.
13		
	Trả lại	Quay về menu trước.
	chìa khóa	
14		
	Khóa	• Vào màn hình quay số. • Thực hiện cuộc gọi. • Trả lời
	móc	cuộc gọi.
15	Phím	• Xóa một ký tự một lần.
	delete	• Nhấn và giữ để xóa tất cả các ký tự trong trường đầu
		vào.
		• Nếu hệ thống kết nối trình điều khiển flash USB, bạn
		có thể nhấn và giữ lâu để bắt gói tin và nhấn lại lần nữa
		để dừng chụp gói.
16	On-hook	
	Key	Phím on-hook • Kết thúc cuộc gọi hoặc thoát khỏi cuộc
	Кеу	Phím on-hook • Kết thúc cuộc gọi hoặc thoát khỏi cuộc gọi hội nghị.
	Key	Phím on-hook • Kết thúc cuộc gọi hoặc thoát khỏi cuộc gọi hội nghị. • Quay trở lại màn hình chờ.
17	Key Keypad	Phím on-hook • Kết thúc cuộc gọi hoặc thoát khỏi cuộc gọi hội nghị. • Quay trở lại màn hình chờ.

18	Character	
	Key	Tạo các ký tự đặc biệt :. @ *.
19	# Key	
		Tạo khóa pound (#).

Sản phẩm gồm 2 thiết bị như ảnh gồm

- Thiết bị USB WF50 (để cắm vào thiết bị YEALINK)
- Thiết bị trình chiếu không dây WPP20 (để cắm tại máy tính,LAPTOP)



Sau khi kết nối thiết bị WPP20 vào máy tính . Thiết bị nháy đèn xanh lá cây và trên màn hình sẽ hiện giao diện để trình chiếu như ảnh và chọn Contens Share

🔋 Yealink Wireless Presentation Pod 🔹 🖉 🗕 🗙	🔒 Contents Share	×
One-Click Share	Full Screen	microsoft Text Input Appli
Press the button on the Pod Succeeded to connect to Yealink VC System. atl	Image: Construction of the second	Movies & TV
	Calculator	Microsoft Store
Record Contents Share Meeting Control	Share computer voice 🚺 High Quality 🚺	Start Sharing Cancel

- Trong quá trình thao tác Share Contens sẽ có thêm lựa chọn cho người sử dụng
- Kiểu share Full Screen : là chia sẻ full màn hình tức là khi người thao tác trên laptop thế nào thì trên màn hình lớn chia sẻ sẽ nhìn thấy như thế
- Kiểu share riêng từng file : ví dụ chỉ chia sẻ file word excel ,.. Kiểu chia sẻ này khi người dùng chia sẻ sẽ chỉ chia sẻ 1 file riêng lên màn hình lớn còn lại thao tác trên Laptop sẽ k hiển thị lên màn hình lớn
- Kiểu chia sẻ trực tiếp từ Smartphone sử dụng ISO bao gồm IPHONE và IPAD

THỰC HIỆN CUỘC GỌI

- Khi chưa có danh bạ. Người dùng sẽ thực hiện cuộc gọi qua 1 địa chỉ IP của đầu xa gửi đến
- Thao Tác trên điều khiển :



- Người dùng sử dụng 4 phím điều hướng và phím OK

Trong mục DIAL sẽ điền địa chỉ IP gọi đi mà điểm cầu khác cung cấp

 Sau khi đã điền điện chỉ IP nhà mạng cung cấp trên điều khiển bấm nút ICON xanh để gọi và đỏ để tắt cuộc gọi



- Thực hiện thao tác gọi khi đã có lưu danh bạ
 - Người sử dụng khi đã có địa chỉ IP điểm cầu khác (Địa chỉ IP WAN tĩnh của nhà mạng cung cấp) nếu cần lưu trong danh bạ thì sẽ thực hiện như sau :

14 56 2020-03-24	Yealink VC200	🖬 问 🗛	Public:117.1.179.63 Coom	
← Back	All Contacts		PhucAn	
	ᡗ New Contact			6
Dial	🔾 Search			
	👤 smnet-anh	skype		4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Yealink Demo1	117.28.251.50		
Directory	Yealink Demo2	117.28.234.41		
£29	Yealink Demo3	117.28.234.42		
Group Dial	Yealink Demo4	117.28.234.44		
14 C	Yealink Demo5	117.28.234.45		
History	Yealink Demo6	117.28.234.46		
	M JON			Yealink
1			N	

- Vẫn trong phần Dial sử dụng phím điều hướng bấm xuống Directory như trong hình bấm OK
- Vào New Contact (Tạo thông tin điểm cầu mới)

14 55 2020-03-24	Yealink VC200	🗮 🕅 A			1
_				Discolar	
				Phuchny	
	ᅿ Back				۲
Dial	🖺 Save				
	Name				(· 🛞 ·)
Directory	Number		ctly		
	Add New Number				
Group Dial	Bandwidth	Auto	>		
					7 B 9
History				- Internet	
				- 1	
			-		Yeatink
Λ				N	

- NAME : Tên điểm cầu cần kết nối
- NUMBER : Địa chỉ IP WAN của nhà mạng cung cấp trên thiết bị
- BANDWIDTH : Băng thông chất lượng cuộc gọi :

Nếu mạng tốt nên để từ 1024KB trở lên để cuộc gọi đạt chất lượng HD

Nếu mạng kém nên để 512KB để cuộc gọi sẽ dc truyền đi tốt hơn nhưng chỉ đạt chất lượng SD

Nếu mạng chập chòn nên để Auto đẻ khi mạng tốt băng thông sẽ tự tặng hoặc mạng kém băng thông sẽ tự giảm

- Bấm SAVE để lưu thông tin danh bạ đã khai báo

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT SỬ DỤNG APP YEALINK VCM MOBILE TRÊN SMARTPHONE

 Trên điện thoại vào CH PLAY với máy Androi và APP STORE với IPHONE IPAD





- Trên thanh công cụ tìm kiếm app gõ : YEALINK VC MOBILE



 Trong giao diện APP YEALINK chọn SKIP để sang giao diện thực hiện cuộc gọi



 Trong giao diện thực hiện cuộc gọi chọn DIAL để khai báo IP của điểm cầu đẻ gọi trực tiếp hoặc chọn Danh Bạ (Contacts) để lưu thông tin điểm cầu khi đã có địa chỉ IP _

14:17 上 🕮 📾 🗅 (œ \$ الد الد ở 0
C 117.1.179. Monday	53(2)	(i)
Vealink VC: Thursday	200	
Vealink VC	300	
C 116.104.70	.50	()
118.70.239 2020/03/03	.133	0
		$\langle \times \rangle$
1	2 ABC	3 DEF
4	5	6 MNO
7 PORS	8	9 _{WXYZ}
*	0	#
	S	
Conference	Contacts	Dial
	۲	

- Sau khi chọn phần DIAL điện IP xong bấm ICON hình điện thoại màu xanh để gọi
- Hướng dẫn khai báo danh bạ và thực hiện cuộc gọi qua danh bạ có sẵn :
 - Chọn Icon khung đỏ như ảnh để khai báo thông tin

14:18 上 🔤 👍 🤅	0000	📼 😤 lh. lh. 😳
		Ō
	Q Search	1 +
Yealink 117.28.25	Demo1 51.50	
Yealink	Demo2	
Veellal	Dama 0	A B C
117.28.23	Demo3 34.42	DEF
Yealink 117.28.23	Demo4	G H J
Yealink	Demo5	K L M
117.28.23	34.45	N O P
Yealink 117.28.23	Demo6 34.46	Q R S T
		U V W
		X Y Z #
SIL.	1	ç
nce	Contacts	Dial
1		•

- Name : Tên điểm cầu
- Number : địa chỉ IP của điểm cầu
- Sau khi tạo xong chọn tên cần gọi và chọn Video Call .Cuộc gọi sau khi kết nối sẽ có giao diện như hình

